

LOOKO2(CONNECTOR)

© LookO2 2017

Witaj!

Serdecznie dziękujemy za zaufanie oraz zakup LookO2.

Mamy nadzieję, że urządzenie spełni Państwa oczekiwania - prosimy o zapoznanie się z instrukcją i ewentualny kontakt w razie pytań.

Jesteśmy dostępni do Państwa dyspozycji pod adresem: kontakt@looko2.com

Zapraszamy również serdecznie do polubienia i odwiedzenia naszego profilu na stronie [Facebook](#).


Uruchomienie

Aby uruchomić urządzenie, konieczny jest dedykowany zasilacz (**5V 2A**) którą zakupić można dodatkowo w sklepie LookO2:

<http://sklep.looko2.com/pl/p/Zasilacz-microUSB-5V-2A/169>

Podłącz zasilacz do prądu i wepnij wtyczkę do urządzenia LookO2. Urządzenie zacznie migać na biało - oznacza to, że czeka na konfigurację przez **WiFi**.

Następnie wejdź na mapę LookO2 (<http://looko2.com/heatmap.php>) i wybierz czujnik, którego kolorem będzie świecił Connector. Skopiuj ID czujnika do schowka (CTRL+C + CTRL+V) z adresu przeglądarki:



Gdy urządzenie miga na biało informuje o tym, że jest przywrócone do ustawień fabrycznych i jest gotowe do konfiguracji WiFi. Otwórz ustawienia WiFi na komputerze i wyszukaj sieci o nazwie LOOKO2_CONNECTOR a następnie podłącz się do niej.

Po podłączeniu otwórz przeglądarkę WWW i wejdź na stronę:
<http://192.168.4.1/>

Na stronie pojawi się formularz do wypełnienia:

Your Connector ID is **240AC403BCDC** Version 0.15_Alison

Select WiFi Network

Provide WiFi Password

LookO2 ID

Choose LED brightness

Select WiFi Network, Wybierz swój router WiFi do którego podłączy się LookO2.

AP Password, wpisz hasło do swojej sieci WiFi

LookO2 ID, Wklej ID czujnika LookO2, z którego Connector będzie pobierał dane o IJP. ID czujnika najłatwiej pobrać ze strony LookO2 np:

<http://looko2.com/tracker.php?lan=&search=A020A6294F9E>

Przykładowy ID czujnika to: **A020A6294F9E**

Choose LED Brightness - wybierz jasność świecenia Connectora.

Aby zapisać ustawienia, naciśnij klawisz **Save**. Na stronie pojawi się informacja o zapisanej konfiguracji i urządzenie zrestartuje się.

Od tego momentu Connector rozpoczął pracę. Będzie komunikował się non-stop z serwerem głównym.

UWAGA: Connector wymaga dobrego zasięgu sieci wifi - inaczej będzie miał problemy z komunikacją z serwerami LookO2.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić urządzenie do ustawień fabrycznych, naciśnij klawisz 'reset'.

Po naciśnięciu klawisza Reset, Connector będzie gotowy do ponownej konfiguracji.

Kolory - IJP

Connector wyświetla stan powietrza zapalając się na odpowiedni kolor.

Air quality		Recommendations for population	
0-1	Very good (Excellent) Bardzo dobry	The air quality is good. The air pollution pose no threat. The conditions ideal for outdoor activities.	Jakość powietrza jest dobra. Zanieczyszczenia powietrza nie stanowią zagrożenia. Warunki idealne na aktywności na zewnątrz.
1-3	Good Dobry	Air quality is still good. The air pollution pose minimal risk to exposed persons. Conditions very good for outdoor activities.	Jakość powietrza jest wciąż dobra. Zanieczyszczenia powietrza stanowią minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki bardzo dobre na aktywności na zewnątrz.
3-5	Moderate Umiarkowany	Air quality is acceptable. Air pollution can endanger people at risk. Conditions good for outdoor activities.	Jakość powietrza jest akceptowalna. Zanieczyszczenia powietrza mogą stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko. Warunki dobre na aktywności na zewnątrz.
5-7	Satisfactory Dostateczny	Air quality is average. The air pollution pose a threat for people at risk * which may experience health effects. Other people should limit spending time outdoors, especially when they experience symptoms such as cough or sore throat.	Jakość powietrza jest średnia. Zanieczyszczenia powietrza stanowią zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne. Pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz, zwłaszcza gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło.
7-10	Bad Zły	Air quality is bad. People at risk * should avoid to go outside. The rest should be ograniczyć. Nie are recommended for outdoor activities.	Jakość powietrza jest zła. Osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni je ograniczyć. Nie zalecane są aktywności na zewnątrz.
10+	Hazardous Bardzo zły	The quality of air is dangerously wrong. Those at risk should be avoided to go outside. The others should limit the output to minimum. Wszelkie outdoor activities are discouraged.	Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła. Osoby narażone na ryzyko powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz. Pozostali powinni ograniczyć wyjścia do minimum. Wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane.

Diagnoza

Sygnalizacja diodą:

Connector tak jak czujnik LookO2 sygnalizuje stan działania poprzez miganie wbudowanymi diodami na wybrane kolory.

Czerwony - Jeśli Connector miga 5x na czerwono co minutę, oznacza to, że nie może podłączyć się do WiFi. Przyczyną może być: źle podane hasło bądź problem z urządzeniem Access Point.

Zielony - Connector miga 5x na zielono gdy się uruchamia.

Żółty - Connector miga 5x gdy nie był w stanie wysłać danych na serwer, przyczyną może być brak lub problem z internetem, bądź problem z serwerem.

Biały - Connector miga non stop na biało gdy jest gotowy do konfiguracji